

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Светодиодный светильник Айсберг LED 41 предназначен для общего освещения помещений с тяжелыми условиями среды (с повышенным содержанием пыли и влаги).
- 1.2. Светильник предназначен для монтажа на поверхности из нормально воспламеняемого материала, а также для монтажа на подвесах.
- 1.3. Светильник производится в исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.
- 1.4. Светильник соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.
- 1.5. Светильник соответствует группе механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.1-90.
- 1.6. Светильник рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В ($\pm 10\%$), 50 Гц.
- 1.7. Класс защита от поражения электрическим током I по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная мощность, Вт	41
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Световой поток, лм, не менее	3700
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, мм	1270x152x100
Установочные размеры, мм	918*
Масса, кг, не более	2,5

*Расстояние между узлами крепления.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник, шт	1
Упаковка, шт	1
Паспорт, шт	1
Пакет с крепежными элементами, шт	1

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Монтаж и обслуживание светильников должны производиться квалифицированными специалистами в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» и настоящим паспортом.
- 4.2. Подключение светильника к электрической сети выполнять монтажными кабелями с сечением проводов не менее 0,5 мм².

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 1) ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ;
- 2) ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ;
- 3) ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИКИ С ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРОВОДОВ И МЕСТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.

5. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

- 5.1. Извлечь светильник из упаковки. Снять рассеиватель и извлечь монтажную пластину и пакет с крепежными элементами.
- 5.2. При установке на поверхность. Просверлить отверстия на поверхности и закрепить установочные скобы. Закрепить корпус светильника на скобах.
- 5.3. При установке на подвесах. Соединить концы подвесов с установочными скобами. Закрепить корпус светильника на скобах.
- 5.4. Провести сетевой провод в корпус светильника через изолирующую заглушку. Концы сетевого провода подключить к контактам клеммной колодки, соблюдая полярность.
- 5.5. Установить монтажную платину в корпус.
- 5.6. Установить рассеиватель, зафиксировав его по периметру защелками.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 6.1. По окончании эксплуатации светильники разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

Материал монтажной пластины: сталь;

Материал корпуса: АБС пластик;

Материал рассеивателя: поликарбонат (PC) или стиролакрилонитрил (SAN).

7. ХРАНЕНИЕ

Светильники должны храниться в сухих помещениях с температурой воздуха от 5° до 45 °С.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.

- 8.2. Срок службы светильника в номинальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации 8 лет.

ВНИМАНИЕ!

Фирма оставляет за собой право вносить любые изменения в выпускаемую ей продукцию без предварительного уведомления об этом.

Безопасность эксплуатации светотехнического оборудования обеспечивается тщательным соблюдением настоящей инструкции. В связи с этим ее следует сохранять и передавать пользователям, а также лицам, осуществляющим монтаж указанных светильников.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник Айсберг LED 41 признан годным к эксплуатации, соответствует требованиям ТУ 3461-031-00300475-2013. Светильник сертифицирован.

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

М.П.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон заполнен предприятием-изготовителем.

Дату выпуска светильников см. на упаковке.

Адрес предприятия-изготовителя: 601141, Владимирская область,
г. Петушки, ул. Покровка, д. 1, ЗАО «Петушинский металлический завод»

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи _____ (число, месяц, год)

Продавец _____ (подпись, штамп магазина)

Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии не принимаются.



ЗАО «Петушинский металлический завод»

**СВЕТИЛЬНИКИ серии
Айсберг LED 41
ПАСПОРТ**